



# PARADOX E/SP/MG SERİLERİ HATA GÖRÜNTÜLEME VE DÜZELTME TABLOLARI

## Hata Görüntüleme Tablosu

Ana menüyü görmek için **[TBL]** tuşuna basınız. Alt-Menüye geçmek için Ana-menüde hata veren numaraya basınız.

Ana-Menü	Alt-Menü
<b>[1]</b> Kablosuz zon düşük pil/akü uyarısı	<b>[1]- [32]</b> Kablosuz zonlar düşük pil/akü uyarısı
<b>[2]</b> Elektrik hatası	<b>[1]</b> Kontrol paneli aküsü yok veya zayıf akü <b>[2]</b> Kontrol panelinde AC hatası <b>[3]</b> Kontrol panelinde AUX çıkışı aşırı yüklenme <b>[4]</b> Kablosuz keypad AC hatası <b>[5]</b> Kablosuz keypad Pil hatası <b>[6]</b> Kablosuz tekrarlayıcı AC hatası <b>[7]</b> Kablosuz tekrarlayıcı Akü hatası <b>[8]</b> GSM kominikatör modülünde zayıf akü
<b>[3]</b> Siren (bell) hatası	<b>[1]</b> Kontrol panelinde siren (bell) bağlantı hatası <b>[2]</b> Kontrol panelinde siren (bell) aşırı yüklenme
<b>[4]</b> Haberleşme hatası	<b>[1]</b> Kontrol panelinde telefon hattı yok <b>[2]</b> Kontrol panelinde 1. telefon hattı haberleşme hatası <b>[3]</b> Kontrol panelinde 2. telefon hattı haberleşme hatası <b>[4]</b> Kontrol panelinde çağrı cihazı haberleşme hatası <b>[5]</b> Kontrol panelinde ses modülü (VDMP3) hatası <b>[6]</b> Kontrol paneli PC ile haberleşme hatası <b>[9]</b> GSM Servis yok (GSM Network hatası) <b>[10]</b> IP Modülü No Servisi (network hatası/sadece SP panellerde) <b>[STAY]</b> GSM RF karıştırıcı/parazit hatası <b>[OFF]</b> IP alıcı (receiver) kayıtlanmadı (IP/GPRS)(sadece SP panellerde)
<b>[5]</b> Sabotaj ve/veya zon kablolama hatası	<b>[1]</b> den <b>[32]</b> Zonlarda tamper ve/veya zon kablolama hatası
<b>[6]</b> Modul sabotaj hatası	<b>[1]</b> 2WPGM (Kablosuz PGM modülü) <b>[2]</b> Keypad bus <b>[3]</b> ZX8 bus modül (Kablolu zon genişleme modülü) <b>[4]</b> RTX3 bu modül (Kablosuz alıcı/verici modülü) <b>[5]</b> Kablosuz keypad <b>[6]</b> GSM Bus modülü
<b>[7]</b> Yangın döngüsü hatası	<b>[1] - [32]</b> Zonlarda yangın loop hatası
<b>[8]</b> Tarih/saat hatası	
<b>[9]</b> Kablosuz zon denetim kaybı	<b>[1] - [32]</b> Zonlarda denetim kaybı <b>[STAY]</b> RF Karışma hatası
<b>[0 (10)]veya[10]</b> Modül denetim kaybı	<b>[1]</b> 2WPGM (Kablosuz PGM modülü) <b>[2]</b> Keypad bus hatası (Panel resetleme bu hatayı düzeltmez. <b>[3]</b> ZX8 bus modül (Kablolu zon genişleme modülü) <b>[4]</b> RTX3 bu modül (Kablosuz alıcı/verici modülü) <b>[5]</b> Kablosuz keypad denetim hatası <b>[6]</b> Kablosuz tekrarlayıcı (repeater) denetim hatası <b>[7]</b> PGM4 bus Modülü (PGM Genişleme Modülü) <b>[8]</b> Ses Modülü (VDMP3) <b>[9]</b> GSM modülü (PCS100) <b>[10]</b> İnternet Modülü (IP100)
<b>[16]</b> Keypad hatası (sadece K32/K32RF/K32IRF/K32I)	
<b>[17]</b> Panelin V3.2 veya üstüne güncelleyin (sadece K32IRF)	
<b>[Sleep]</b> Keypad hatası (sadece K636 / K10V/H)	